

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Legrand	Legrand	Legrand Keor MOD 75 kVA (1x 310480, 3x 310675, 10x 310679, 5x 310677, 1x 310931)	Legrand	ԱՍՍ-ն ունի մոդուլային ճարտարապետություն և կազմված է միանման մոդուլներից (եռաֆազ ուժային մոդուլ), որոնք զուգահեռ աշխատելով ապահովում են ԱՍՍ-ի հզորությունը: Յուրաքանչյուր ուժային մոդուլը ամբողջական եռաֆազ ԱՍՍ, որն աշխատում է մյուսների հետ զուգահեռ պահանջվող հզորությունը ապահովելու համար: ԱՍՍ-ի հզորության ավելացման հնարավորություն տեղադրելով լրացուցիչ ուժային մոդուլներ առանց կարգավորումների կամ

ճշգրտումների փոխելու և սարքի աշխատանքային ռեժիմի ընդհատման: Ներքին մարտկոցների հավաքածուի արագ ավելացման / փոխարինման հնարավորություն և առանց կարգավորումների կամ ճշգրտումների փոխելու և սարքի աշխատանքային ռեժիմի ընդհատման: ԱՍՍ-ն բաղկացած է մեկ պահարանից ներկառուցված մարտկոցներով: Սպասարկման հնարավորություն միայն առջևից: Ունի առջևից դուռ բանալիով փակվող: Ունի ուժային մոդուլների և մարտկոցների հավաքածուի անխոչնդոտ ավելացման/փոխարինման հնարավորություն դռան 90° բացվածքի դեպքում: ԱՍՍ տոպոլոգիա - Առցանց կրկնակի փոխակերպում VFI SS 111 ԱՍՍ-ի ճարտարապետությունը - Մոդուլային, մասշտաբային, հզորության պահուստավորում - հիմնված ուժային մոդուլների վրա, Ուժային մոդուլ - առնվազն 3 հատ 25 կՎտ Արդյունավետություն - Կրկնակի փոխակերպման արդյունավետություն առնվազն

մինչև 96,8% (ուժային մոդուլի արդյունավետություն)

Արդյունավետություն ECO ռեժիմում - մինչև 99%  
Էկրան - Պտտվող 10 դյույմանոց սենսորային էկրան

Աղմուկը սարքից 1մ հեռավորության վրա - < 80dBA  
Պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթ - -20°C-ից մինչև +50°C (Առանց մարտկոցների)

Մուտքային տվյալներ Մուտքային լարում - 400V 3փ+N+PE  
Լարման միջակայք -20%-ից մինչև +15%

Մուտքային հաճախականություն - 50 Hz կամ 60Hz (autosensing)

Մուտքայի լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDi) - < 3%  
Հգորության փոխակերպման գործակից - 0.99  
Ելքային Տվյալներ (AC-AC) Ելքային լարում - 380, 400, 415V 3փ+N+PE  
Ելքային հզորություն - 25-ից մինչև 125 կՎԱ  
Ելքային ակտիվ հզորություն - 25-ից մինչև 125 կՎտ  
Արդյունավետություն - մինչև 96,8%  
Ելքային լարման շեղում - ± 1%  
Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) - < 0,5%  
linear load Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) - < 1%

not linear load P.F.=1 Ելքային հաճախականություն - 50 Hz կամ 60 Hz (ընտրելի) Գերբեռնվածության հնարավորություն. 10 րոպե` 125%, without transfer to bypass 60 վրկ` 150%, without transfer to bypass Ելքային Տվյալներ (DC-AC) Ելքային լարում - 380, 400, 415V 3ph+N+PE Ելքային հզորություն - 25 to 125 կՎԱ Ելքային ակտիվ հզորություն - 25 to 125 կՎտ Ելքային լարման շեղում -  $\pm 1\%$  Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) -  $\pm 1\%$  (0% - 100% / 100% - 0%load) Ելքային լարման առավելագույն հարմոնիկ աղավաղում (THDv) -  $< 0,5\%$  (linear load )  $< 1\%$  (not linear load) Ելքային հաճախականություն - 50 Hz or 60 Hz (autosensing) Գերբեռնվածության հնարավորություն. 10 րոպե` 125%, without transfer to bypass 60 վրկ` 150%, without transfer to bypass Մարտկոց Մարտկոցների տեսակ` VRLA Lead Acid, maintenancefree Լարում - 12VDC ԱՍՍ մարտկոցի ընդհանուր լարումը - +/- 264V-ից մինչև +/- 312V (44-52 բլոկ) Ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ -

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Икс-Арт	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			<p>60 կվտ բեռի դեպքում 15 րոպե Այլ տվյալներ ԱՍՍ քաշը առանց մարտկոցների - 280 կգ Չափսեր -Լայնություն - 620 մմ -Երկարություն - 1050 մմ -Բարձրություն - 2010 մմ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ`- USB Host x 1 RS485 (user) x 1 RS485 (maintenance)(USB UART) x 1 Free Contact input x 11 Free Contact output x 8 RJ45 Ethernet կառավարման և SNMP Slot x 1 Ուժարի մոդուլների տեղադրման հնարավորություն - մինչև 5 մոդուլ</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>կառավարման և SNMP Slot x 1 Ուժարի մոդուլների տեղադրման հնարավորություն - մինչև 5 մոդուլ</p>
1					<p>Երբին մարտկոցների</p>
					<p>հավաքացուների տեղադրման դարակներ - մինչև 5 հավաքածու Երաշխիք ` ԱՍՍ 2 տարի Մարտկոց 1տարի Սպասարկում 1 պաշտոնական սպասարկման կենտրոն</p>