

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Oyal, Katana	Oyal, Katana	Optimus, Ricardo	Թուրքիայի Հանրապետություն	Դիզելային գեներատոր ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ Սնուցում սպասման ռեժիմում կՎԱ 125 կՎտ 100 Հաճախականություն Հց 50 Սառեցման համակարգ Ջրային սառեցում 1) Սնուցում սպասման ռեժիմում. Շահագործման սահմանված պայմաններում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման փոփոխական հաղորդման ընթացքում առկա առավելագույն հզորությունը, որը գեներատորային կայանքն ի վիճակի է ապահովել էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում:

Գերբեռնվածությունն անընդունելի է: 2) Հիմնական հզորություն. առավելագույն հզորությունը, որը գեներատորի համալիրը կարող է շարունակաբար արտադրել փոփոխական էլեկտրական բեռնվածության սնուցման ժամանակ: Միջին բեռնվածությունը պետք է լինի 70%: Գեներատորը կարող է ծանրաբեռնված լինել 10% - ով 1 ժամվա ընթացքում յուրաքանչյուր 12 ժամվա ընթացքում: ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ԶԱՇԸ Հովանոցով Երկարություն Ե(մմ) Լայնություն L (mm) Բարձրություն Բ (մմ) Կշիռը (կգ) Վառելիքի բաքի տարողունակությունը 3150 ± 10% 1000 ± 10% 1700 ± 10% 1540 ± 10% 220 ± 10% ՇԱՐԺԻՉ Օդի ընդունում Turbosarj % միջանկյալ սառեցումով Արագություն (պտ/ր) պտ/ր 1500 Սառեցնող նյութի տարողունակություն l 23 Վառելիքի ծախս (լ/ժ) Վառելիքի բեռնում 25.6 ± 5% %75 բեռնում 19.2 ± 5% %50 բեռնում 12.8 ± 5% Վառելիքի տոսակը Եվրո դիզել Վառելիքի տարողությունը /բակ/ 200± 5% ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ Հաճախականություն

Հց 50 Լարում 4 230/400 Փուլերի քանակը 3 Լարման ավտոմատ կարգավորիչ (ԼԱԿ) AS440 Ուժի գործոն Cos 0.8 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ ՇԱՐԺԻՉ — 12 Կ մեկնարկիչ (ստարտեր) և լիցքավորման գեներատոր: - Փոխարինվող օդի, վառելիքի և յուղի գտիչներ - Կարգավորիչի մեխանիկական կառավարում ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ D 300 Կերի վրա հիմնված Հաջորդ սերնդի վերահսկիչ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ - 128X64 գրաֆիկական LCD Էկրան - Բեռնվող լեզուներ - V&I ազդանշանի ձևի ցուցադրում - Կրկնակի սնուցում սպասման ռեժիմում նույն գեներատորների տեղադրումներով - Պաշտպանություն հզորության գերազանցումից - Պաշտպանություն հակադարձ հզորությունից - Պաշտպանություն լարման անհավասարակշռությունից - Մարտկոցի լիցքավորման միացում - Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ - Վառելիքի սպառման հաշվիչ - Կարգավորվում է USB միջոցով - Կարգավորման անվճար ծրագիր - GPS միացման հնարավորություն

				<p>(RS232) - USB-ի միջոցով որոնված տվյալների պարզ թարմացում</p> <p>ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ - Ցանցային և գեներատորային PN/PP լարումներ - Շարժիչի արագությունը - մարտկոցի լարումը ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ</p> <p>ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Ավտոմատ ցանցի խափանման միավոր - ավտոմատ փոխանցման անջատիչ միավոր - Հեռակառավարման վերահսկիչ - Ձեռքով մեկնարկի վերահսկիչ - Հեռակառավարման դիսփլեյ վահանակ Տեղափոխումը, մոնտաժը, տեղադրումը և սարքի շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, այդ թվում՝ բանվորական ուժը, կատարողի վրա է:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

“ЛЮ АРТ” ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-ЗРЧ-ЕЦДЦПЗР-2024/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					