

ԲԱՈՖԵՆԳ ՈՒՎ-82-8, հաճախականության երկու տիրույթ՝ 136ՄՀg-174 ՄՀg և 400-520 ՄՀg

; - ելքային հզորության 3 մակարդակ՝ 5Վտ, 2Վտ, 0.5Վտ; - հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ; - հաճախության ցանցի քայլը՝ 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30.5 ԿՀg; - սնման լարումը 7.4Վ; - հաղորդիչ ռադիոկայանի ավտոմատ իդենտիֆիկացիա; - հաղորդման ձայնային ակտիվացում; - մոդուլյացիայի 16K0F3E, 11K50F3E ռեժիմներ; - Li-Ion մարտկոց 1500մԱ ունակությամբ; - համակարգչով ծրագրավորման հնարավորությամբ; - հարմոնիկաների ճնշում 70դԲ; - չափսերը՝ 240x58x35մմ անտենայի հետ միասին - քաշը՝ 227գ անտենայի և մարտկոցի հետ միասին; Լրակազմը՝ -ընդունիչ-հաղորդիչ սարք; -անտենա; -մարտկոց ԲԼ-5 Li-Ion տիպի; -արագ լիցքավորման սարք **ԲԱՈՖԵՆԳ 5ՈՒ82** և ցանցային ադապտեր ES-10050 տիպի; -հրահանգ; -ձեռքի կրման գոտի; -գոտուն ամրացված սարք; -արկղ; -ծրագիր՝ համակարգչով ղեկավարելու համար, -համակարգիչ-ռադիոկայան կապի համար նախատեսված մալուխ