ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնթե կորպորեյշն ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թվային հեռակառավարվող լուսացույց	SHENZEN GUANGAN	Ճանապարհային լուսացույց	SHENZEN GUANGAN	Տեխնիկական բնութագիր* Լուսացույցներիև հարակից պարագաների մատակարարման և տեղադրման Կատարողը պետք է մատակարարի և իր հաշվին տեղադրի թվով 1 խաչմերուկների լուսացույցային օբյեկտ, համաձայն տեխնիկական առաջադրանքում նշված պարամետրերի, պայմանների և քանակների: Տրանսպորտային լուսացույց - Ազդանշանի ժամանակի հետհաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է աշխատի հետևյալ ռեժիմներով. ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել

						ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա, բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի: - Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54, ГОСТ 14254-96 - Չափսերը՝ 890*250*320 մմ, -Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ 200մմ, - Լարումը՝ 220/12 Վ - Լույսի ուժը՝ 1/ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից: - Տեսանելիությունը՝ 300 մետրից - Շահագործման պայմանները -40˚C-+60˚C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում - Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղղահայաց և հորիզոնական - Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների : - Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը 16սմ: -Լուսացույցերը պետք է համալրված լինեն ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու

						արտաքին լուսավորության, հատուկ հենասյան և ճոպանի վրա և ապահովեն լուսացույցիմինչև 180˚ պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Հետիոտնային լուսացույց - Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96 - Չափսերը՝ 460*210*210 -Ապերտուրայի տրամագիծը՝ 100 մմ - Լարումը՝ 220/12 Վ - Տեսանելիությունը՝ 100 մետրից - Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն - Շահագործման պայմանները -40˚C-+60˚C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում - Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղղահայաց - Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների: - Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը 8 սմ: Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի

						մինչև 180˚ պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Հեռակառավարվող կարգավորիչ 1. Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցման հնարավորություն /200Վ +33/-22 և 50+/-1 հաճախություն/ 2. Հիմնական և միջանկյալ տակտերի տևողության փոփոխության ինտերվալներ 1-100 վայրկյան 3. Կառավարման անկախ ուղիների քանակ մինչև 32 ըստ պատվիրատուի պահանջի 4. Կառավարման ռեժիմներ՝ Լոկալ /ավտոնոմ/ 5. Ժամանակային կարգավորումների ընդհատությունը 1 վայրկյան 6. Կառավարման ծրագրերի քանակը՝ անսահմանափակ 7.Ելքային շղթային բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը՝ 5Ա 8.Ելքային շղթայի գումարային բեռնվածության հոսանքը՝ 20Ա 9.Կարգավորիչի սպառվող հզորությունը՝ ոչ ավել 1վատտ 10. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ - 45˚C - +80˚C 11. Կարգավորիչի բլոկի պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54 12. Սարքի ժամացույցի սինքրոնիզացում իրական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Монте корпорейшн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՍԱՀ-ԼՍՀՆ ՊԲ-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Цифровой светофор с дистанционным управлением	ШЭНЬЧЖЭНЬ ГУАНГАН	Светофор	ШЭНЬЧЖЭНЬ ГУАНГАН	Технические характеристики* Поставка и монтаж светофоров и сопутствующих принадлежностей Подрядчик обязан за свой счет поставить и установить 1 светофор на перекрестке в соответствии с параметрами, условиями и количествами, указанными в технических характеристиках. Светофор - Индикатор обратного отсчета времени сигнала, который должен работать в следующих режимах: а) определять продолжительность обратного отсчета на основе ժամանակի հետ 13. Հեռակառավարման համակարգին հասանելիության տրամադրում, հետևյալ հնարավորություններով - Լուսացույցերի ղեկավարման մոդուլների գրանցում (առանց քանակի սահմանափակման) - Լուսացուցային տեսակները – Տրանսպորտային, հետիոտն, սլաք - Լուսացույցերի աշխատանքի ռեժիմների առցանց սահմանում (առանց քանակի սահմանափակման) - Կառավարման ռեժիմների տեսակներ– Լոկալ (ավտոնոմ) - Տարբեր իայ:մերությների լուսացույցների լոգիկական փոխկապակցում (երթևեկության ներդաշնակ կառավարում) - Ավտոմատ անսարքության /սխալի/ իայտնաբերում, բոլոր ոլորությունների անսարքության դեպքում պետք է դառնան թարթող դեղին լույսեր: Ամեն կարգավորիչ կարող է կարգավորել - Ազ ընթանալու ցուցիչ - Ձախ ընթանալու ցուցիչ - Ուղիղ ընթանալու ցուցիչ - Հետևիոտնային ցուցիչ

						продолжительности предыдущего сигнала, б) устанавливать продолжительность обратного отсчета в соответствии с данными, полученными с панели управления перекрестка. - Пыле- и влагозащита IP54, ГОСТ 14254-96 - Габариты: 890*250*320 мм, - Диаметр светового отверстия: 200 мм, - Напряжение: 220/12 В - Интенсивность света: 1/адаптивная в зависимости от окружающего освещения. - Видимость: от 300 метров - Условия эксплуатации: -40˚С - +60˚С, 98% относительной влажности - Условия работы: вертикальное и горизонтальное положение - Рама: черная, пластиковая, термостойкая и устойчивая к различным погодным условиям. - Светофоры должны быть оборудованы навесами длиной 16 см. - Светофоры должны быть оборудованы крепежными элементами, позволяющими закрепить светофор на внешнем освещении, специальном столбе и тросе, а также обеспечить возможность поворота светофора

						на 180˚ и его фиксацию вокруг оси. Пешеходный светофор - Защита от пыли и влаги IP54 ГОСТ 14254-96 - Габариты: 460*210*210 мм - Диаметр отверстия: 100 мм - Напряжение: 220/12 В - Видимость: от 100 метров - Наличие звукового сигнала для слепых - Условия эксплуатации: -40˚С- +60˚С, 98% относительная влажность - Условия работы: вертикальное положение - Рама: черная, пластиковая, термостойкая и устойчивая к различным погодным условиям. - Светофоры должны быть оборудованы навесами (козырeками) длиной 8 см. Светофор должен быть оборудован крепежными элементами, позволяющими закрепить светофор на подставке и обеспечивающими возможность поворота светофора на 180˚ и фиксации вокруг оси. Пульт дистанционного управления 1. Питание от сети переменного тока /200 В +33/-22 В и частота 50+/-1/ 2. Интервалы изменения длительности основного и промежуточного циклов 1-100

						секунд 3. Количество независимых каналов управления до 32 по требованию заказчика 4. Режимы управления: локальный/автономный/ 5. Интервал настройки времени 1 секунда 6. Количество программ управления: неограниченное 7. Максимальный ток нагрузки на выходной цепи: 5 А 8. Суммарный ток нагрузки выходной цепи: 20 А 9. Потребляемая мощность контроллера: не более 1 Вт 10. Диапазон рабочих температур: -45˚С - +80˚С 11. Степень защиты блока контроллера: IP54 12. Синхронизация часов устройства с реальным временем 13. Обеспечение доступа к системе дистанционного управления со следующими функциями: - Регистрация модулей управления светофорами (без ограничения количества) - Типы светофоров - Транспорт, пешеходный, стрелочный - Онлайн-определение режимов работы светофоров (без ограничения количества) - Типы режимов управления – локальный

					(автономный) - Логическая взаимосвязь светофоров разных перекрестков (гармоничное управление движением) - Автоматическое обнаружение неисправностей/ошибок, в случае неисправностей все направления должны переходить в режим мигающих желтых огней. Каждый контроллер может настроить: - Индикатор поворота направо - Индикатор поворота налево - Индикатор поворота прямо - Индикатор пешеходного движения